

Puluz vezeték nélküli mikrofon

Használati útmutató



1. Szélvédő háló
2. Mikrofon állapotjelző LED
3. Mikrofon Type-C töltő csatlakozó
4. Gallércsipesz
5. Kapcsoló gomb
6. Type-C csatlakozó telefonhoz
7. Vevő állapotjelző LED
8. Vevő Type-C csatlakozó

Használat

1. Csatlakoztassa a vevőegységet a telefonjához és várja meg, amíg az oldalsó LED (7) zöld villogásra vált
2. Tartsa nyomva a mikrofon ki- bekapcsoló gombját (5) 1 másodpercig, az állapotjelző LED (2) folyamatos zöld világításra vált, jelezve, hogy a kapcsolódás sikeres volt
3. A mikrofon készenáll a használatra

Telefon töltése felvétel közben

A vevőegység nem tartalmaz akkumulátort, tehát nem is kell feltölteni (a szükséges energiát a telefon biztosítja).

Ha felvétel közben telefonja akkumulátora lemerül csatlakoztasson egy töltőkábelt a vevőegység bemeneti csatlakozójához (8). Ezen keresztül feltöltheti telefonját.

Némítás

Ha 1x megnyomja a mikrofon gombját (5) a LED (2) zöld villogásra vált, jelezve, hogy mikrofon Néma módban van.

Ha még egyszer megnyomja a gombot visszalép normál módba és a LED (2) folyamatos világításra vált.

Visszhang mód

A gombot (5) 3x megnyomva aktiválhatja a Visszhang módot.

A LED (2) 2x zölden felvillan, majd folyamatos zöld fénnel világít. Visszatérni a normál módba a gomb (5) újabb 3x megnyomásával tud. A LED (2) 2x pirosan felvillan, majd folyamatos zöld világításra vált.

Mikrofon töltése

A mikrofont a mikrofon Type-C (3) csatlakozóján keresztül töltheti fel. töltés közben a mikrofon LED-je (2) pirosan világít, feltöltődés után kialszik.

Amikor az akkumulátor feszültsége 3.3V-ra csökken a LED (2) pirosan felvillan 5 másodpercenként.

Ha a feszültség 3.2V alá csökken a mikrofon automatikusan kikapcsol.

Ha a mikron és a vevőegység 3 percig nem csatlakozik egymáshoz, a mikrofon automatikusan kikapcsol.

Specifikáció

- Chip: Professzionális 2.4GHz vezeték nélküli mikrofon chip
- Mikrofon érzékenysége: -38dbm
- Normál módú felvételi mintavételi arány: 44.1K
- Zajcsökkentő módú felvételi mintavételi arány: 32K
- Átviteli teljesítmény: 10dbm (max.)
- Beltéri működési távolság (rálátással, egyenes vonalban): 15-20m
- Kültéri működési távolság (rálátással, egyenes vonalban): kb.10m
- Töltőcsatlakozó: Type-C
- Anyaga: ABS
- Csomag tartalma: 1xVevőegység, 2xMikrofon, 2xType-C kábel (csak töltés, adatátvitel nem támogatott)

Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi.

A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben.

A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától származnak, azok pontosságáért és valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.